


CLEME SIR**Instructiuni de utilizare:**

Clemele de sir se utilizeaza pentru conexiunea intre conductoare de marimi diferite sau egale.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 60320	
Tensiunea nominal:	230 V	
Tip cleva:	4, 6, 10, 16, 35, 70 mmp	
Montaj:	Pe sina DIN 35 mm	
Accesorii comandate separate:	Cleva de capat si capac pentru cleva	

Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod MF	Denumire produs	Curent maxim	Dimensiuni		
				A [mm]	B [mm]	C [mm]
1.	MF0013-00510	CLEME SIR P.DIN GRI (0.5- 4mm) 4mm	35 A	33	41	6
2.	MF0013-00520	CLEME SIR P.DIN GRI (0.5- 6mm) 6mm	50 A	34	41	8
3.	MF0013-00530	CLEME SIR P.DIN GRI (1.5- 10mm) 10mm	63 A	42	46	10
4.	MF0013-00540	CLEME SIR P.DIN GRI (16 - 25mm) 16mm	110 A	47	53	12
5.	MF0013-00548	CLEME SIR P.DIN GRI (35 - 50mm) 35mm	138 A	51	59	15
6.	MF0013-00560	CLEME SIR P.DIN GRI SUR.CAP IMBUS (50 - 70mm) 70mm	200 A	62	90	22

Instructiuni de montaj:

- Tipul clemei reprezinta sectiunea maxima a conductorul rigid care poate fi introdus in brida.
- Pentru identificarea circuitelor conform schemei unui tablou, se recomanda etichetarea conductoarelor
- Clemele se monteaza pe sina DIN, prin sprijinirea intr-o margine si impingeara in cealalta.
- Pentru fixarea clemelor se pun cleme de capat.
- Se introduc capetele conductoarelor insertizate cu pini in brida clemei si se strang suruburile cu o surubelnita.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- La conectarea clemelor de sir, electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- La transport, manipulare si depozitare deasupra cutiei nu se asaza obiecte care din cauza greutatii, pot sa le distruga.

- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.