



## PAPUCI DIN CUPRU STANAT

### COD PRODUS: MF0013-000022 ÷ MF0013-00066

#### Prezentare generala:

- Se utilizeaza pentru conectarea conductoarelor la un surub pe bare de distributie si borne cu surub.

| Cod           | Denumire                             | Sectioni conductor | Diametru gaura pentru surub | Lungime conductor dezizolat |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MF0013-000022 | PAPUCI CUPRU SC 1,5mmp/ 5,2mm/ 6,5mm | 1.5 mmp            | 5.2 mm                      | 6.5 mm                      |
| MF0013-000046 | PAPUCI CUPRU SC 2,5mmp/ 5,2mm/ 7mm   | 2.5 mmp            | 5.2 mm                      | 7 mm                        |
| MF0013-00005  | PAPUCI CUPRU SC 2,5mmp/ 6,2mm/ 7mm   | 2.5 mmp            | 6.2 mm                      | 7 mm                        |
| MF0013-00006  | PAPUCI CUPRU SC 4mmp/ 6,2mm/ 7,5mm   | 4 mmp              | 6.2 mm                      | 7.5 mm                      |
| MF0013-000075 | PAPUCI CUPRU SC 6mmp/ 5,2mm/ 8mm     | 6 mmp              | 5.2 mm                      | 8 mm                        |
| MF0013-000076 | PAPUCI CUPRU SC 6mmp/ 6,2mm/ 8mm     | 6 mmp              | 6.2 mm                      | 8 mm                        |
| MF0013-00008  | PAPUCI CUPRU SC 6mmp/ 8,2mm/ 8mm     | 6 mmp              | 8.2 mm                      | 8 mm                        |
| MF0013-00009  | PAPUCI CUPRU SC 6mmp/10,5mm/ 8mm     | 6 mmp              | 10.5 mm                     | 8 mm                        |
| MF0013-00011  | PAPUCI CUPRU SC 10mmp/ 6,2mm/ 9mm    | 10 mmp             | 6.2 mm                      | 9 mm                        |
| MF0013-00012  | PAPUCI CUPRU SC 10mmp/ 8,2mm/ 9mm    | 10 mmp             | 8.2 mm                      | 9 mm                        |
| MF0013-00015  | PAPUCI CUPRU SC 16mmp/ 6,2mm/ 11mm   | 16 mmp             | 6.2 mm                      | 11 mm                       |
| MF0013-00016  | PAPUCI CUPRU SC 16mmp/ 8,2mm/ 11mm   | 16 mmp             | 8.2 mm                      | 11 mm                       |
| MF0013-00017  | PAPUCI CUPRU SC 16mmp/10,5mm/ 11mm   | 16 mmp             | 10.5 mm                     | 11 mm                       |
| MF0013-00020  | PAPUCI CUPRU SC 25mmp/ 6,2mm/ 13,5mm | 25 mmp             | 6.2 mm                      | 13.5 mm                     |
| MF0013-00021  | PAPUCI CUPRU SC 25mmp/ 8,2mm/ 13,5mm | 25 mmp             | 8.2 mm                      | 13.5 mm                     |
| MF0013-00022  | PAPUCI CUPRU SC 25mmp/10,5mm/13,5mm  | 25 mmp             | 10.5 mm                     | 13.5 mm                     |
| MF0013-00026  | PAPUCI CUPRU SC 35mmp/ 8,2mm/ 14,5mm | 35 mmp             | 8.2 mm                      | 14.5 mm                     |
| MF0013-00027  | PAPUCI CUPRU SC 35mmp/10,5mm/14,5mm  | 35 mmp             | 10.5 mm                     | 14.5 mm                     |
| MF0013-00028  | PAPUCI CUPRU SC 35mmp/12,5mm/14,5mm  | 35 mmp             | 12.5 mm                     | 14.5 mm                     |
| MF0013-00030  | PAPUCI CUPRU SC 50mmp/ 6,2mm/ 17mm   | 50 mmp             | 6.2 mm                      | 17 mm                       |
| MF0013-00031  | PAPUCI CUPRU SC 50mmp/ 8,2mm/ 17mm   | 50 mmp             | 8.2 mm                      | 17 mm                       |
| MF0013-00032  | PAPUCI CUPRU SC 50mmp/ 10,5mm/ 17mm  | 50 mmp             | 10.5 mm                     | 17 mm                       |
| MF0013-00034  | PAPUCI CUPRU SC 50mmp/ 12,5mm/ 17mm  | 50 mmp             | 12.5 mm                     | 17 mm                       |
| MF0013-00041  | PAPUCI CUPRU SC 70mmp/10,5mm/19,5mm  | 70 mmp             | 10.5 mm                     | 19.5 mm                     |
| MF0013-00042  | PAPUCI CUPRU SC 70mmp/12,5mm/19,5mm  | 70 mmp             | 12.5 mm                     | 19.5 mm                     |
| MF0013-00045  | PAPUCI CUPRU SC 95mmp/ 8,2mm/23,5mm  | 95 mmp             | 8.2 mm                      | 23.5 mm                     |
| MF0013-00046  | PAPUCI CUPRU SC 95mmp/10,5mm/23,5mm  | 95 mmp             | 10.5 mm                     | 23.5 mm                     |
| MF0013-00047  | PAPUCI CUPRU SC 95mmp/12,5mm/23,5mm  | 95 mmp             | 12.5 mm                     | 23.5 mm                     |
| MF0013-00050  | PAPUCI CUPRU SC 120mmp/ 12,5mm/ 26mm | 120 mmp            | 12.5 mm                     | 26 mm                       |
| MF0013-00053  | PAPUCI CUPRU SC 120mmp/ 16,5mm/ 26mm | 120 mmp            | 16.5 mm                     | 26 mm                       |
| MF0013-00056  | PAPUCI CUPRU SC 150mmp/ 12,5mm/ 29mm | 150 mmp            | 12.5 mm                     | 29 mm                       |
| MF0013-00058  | PAPUCI CUPRU SC 150mmp/ 16,5mm/ 29mm | 150 mmp            | 16.5 mm                     | 29 mm                       |
| MF0013-00061  | PAPUCI CUPRU SC 185mmp/ 16,5mm/ 33mm | 185 mmp            | 16.5 mm                     | 33 mm                       |
| MF0013-00063  | PAPUCI CUPRU SC 240mmp/ 16,5mm/ 40mm | 240 mmp            | 16.5 mm                     | 40 mm                       |
| MF0013-00066  | PAPUCI CUPRU SC 300mmp/ 20,5mm/ 44mm | 300 mmp            | 20.5 mm                     | 44 mm                       |

---

**Caracteristici tehnice:**

|          |              |
|----------|--------------|
| Standard | EN 60702     |
| Material | cupru stanat |

**Instructiuni de montaj:**

- Pentru a garanta un contact cat mai bun se vor alege papucii in functie de: sectiunea cablului si marimea surubului de racord.
- Conductoarele se dezizoleaza cat insertia papucului.
- Capul conductorului se introduce in insertia papucului, dupa care se preseaza cu clestele.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Presarea papucului si conectarea se va realiza de un electrician autorizat.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.