



PRELUNGITOARE SHUKO PROFESIONALE COD PRODUS: MF0012-03640 ÷ MF0012-03649

Prezentare generala:

- Prelungitoarele Shuko profesionale, cu protectie pentru copii, se compun din urmatoarele parti:
 - fisa (stecher) de alimentare;
 - cordon de alimentare;
 - priza schuko.
- Fisa de alimentare si priza schuko sunt prevazute cu contacte pentru nulul de protectie.
- Dupa sectiunea conductoarelor care compun cordonul de alimentare sunt disponibile prelungitoare cu cordon flexibil de 3x1,5 mm².

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017; DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Tensiune nominala	250 V ca, 50 Hz
Sectiune cordon	3x1,5 mm ²
Curent nominal	3x1,5 mm ² - 16 A
Putere maxima	3x1,5 mm ² - 3500 W
Tip priza	shuko
Grad de protectie	IP20
Temperatura de functionare	-5 ÷ +35°C
Temperatura de depozitare	-5 ÷ +35°C
Umiditate relativa	25 ÷ 50%

Priza schuko este echipata cu protectii pentru copii.

Instructiuni de utilizare:

- Prelungitorul este functional dupa introducerea fisei in priza.
- Protectia pentru copii este realizata prin obturarea orificiilor de acces ale prizelor.
- Obturatoarele se deschid numai prin introducerea simultana a pinilor fisei de alimentare in priza.
- Protectia pentru copii blocheaza accesul accidental al sarmelor sau al altor conductoare metalice in bornele prizelor.

ATENTIE!

Este interzisa utilizarea prelungitoarelor in medii cu temperaturi ridicate, in medii umede sau uleioase. Prelungitoarele se utilizeaza in zone ferite de actiunea rozatoarelor si in zone ferite de socuri mecanice. Este interzis ca suma puterilor consumatorilor sa depaseasca puterea maxima admisa a prelungitorului.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe ambalajul individual si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -5 si +35°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.