



DUBLU SI TRIPLU STECHER COD PRODUS: MF0012-03400 ÷ MF0012-03410

Prezentare generala:

- Sunt utilizate la alimentarea simultana cu energie electrica a doi sau trei consumatori: aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile, etc.
- Fisa de alimentare si prizele schuko sunt prevazute cu contacte pentru nulul de protectie

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	IEC 60884-2-5:2017
Tensiune nominala	250 V ca, 50 Hz
Curent nominal	16 A
Putere maxima	3680 W
Tip priza	2 x schuko - MF0012-03400 3 x schuko - MF0012-03405 1 x schuko + 2 x 2 pini (Euro) - MF0012-03410
Material carcasa	PP
Grad de protectie	IP20
Temperatura de functionare	-5 ÷ +35°C
Temperatura de depozitare	-5 ÷ +35°C
Umiditate relativa	25 ÷ 50%
Prizele schuko sunt echipate cu protectii pentru copii.	

Instructiuni de utilizare:

- Stecherul este functional dupa introducerea in priza.
- Protectia pentru copii este realizata prin obturarea orificiilor de acces ale prizelor.
- Obturatoarele se deschid numai prin introducerea simultana a pinilor fisei de alimentare in priza.
- Protectia pentru copii blocheaza accesul accidental al sarmelor sau al altor conductoare metalice in bornele prizelor.

ATENTIE!

Este interzisa utilizarea stecherelor in medii cu temperaturi ridicate, in medii umede sau uleioase.

Stecherele se utilizeaza in zone ferite de socuri mecanice.

Este interzis ca suma puterilor consumatorilor sa depaseasca puterea maxima admisa a stecherului.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe ambalajul individual si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -5 si +35°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.