



CORP ILUMINAT AVARIE + VEGHE LED CU CELULA FOTOELECTRICA 0.6W COD PRODUS: MF0011-42060

Prezentare generala:

- Se utilizeaza pentru iluminarea:
 - traseelor de iesire in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in diverse locuri (holuri, birouri, locuinte, garaje, depozite, restaurante, hoteluri etc);
 - in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii la energie electrica (corturi de camping, la pescuit nocturn, etc.).
- Corpul de iluminat functioneaza , atat in timpul alimentarii cu energie electrica, cat si in conditii de avarie (pierderea alimentarii cu energie electrica), cand luminozitatea este sub pragul de sensibilitate al celulei fotoelectrice.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 55015:2013+A1:2015; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-22:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50/60 Hz
Putere nominala	0.6 W (10 x SMD LED)
Pozitii comutator	AC/DC - OFF - DC
Acumulator	Li-Ion 3.7 V 600 mAh
Timp de incarcare acumulator	10-15 h
Autonomie	3-4 h
Sensibilitate celula fotoelectrica	2-10 LUX
Material carcasa	ABS
Culoare carcasa	alb
Temperatura de functionare	0 °C ... +40 °C
Umiditate relativa	20°C : 95%
Dimensiuni: HxLxA	79x100x21 mm

Alte precizari:

- Timpul de functionare va fi mai mic in cazul in care corpul de iluminat va fi utilizat intr-un mediu cu o temperatura in afara intervalului 0 °C ... +40 °C.

Instructiuni de utilizare:

- Ledul de culoare rosie (charge) se aprinde atunci cand acumulatorul se incarca.
- Corpul de iluminat se aprinde doar in conditii de intuneric (sub pragul de sensibilitate al celulei fotoelectrice).
- Pe pozitia AC/DC a comutatorului, corpul de iluminat va functiona, in intuneric, atat in timpul alimentarii cu energie electrica, cat si in conditii de avarie (pierderea alimentarii cu energie electrica).
- Pe pozitia DC a comutatorului, corpul de iluminat va functiona, in intuneric, doar in conditii de avarie (pierderea alimentarii cu energie electrica).
- La utilizarea corpului de iluminat in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii la energie electrica, se respecta urmatoarele etape:
 - se incarca acumulatorul corpului de iluminat;
 - la scoaterea stecherului din priza se trece comutatorul pe pozitia OFF;
 - pentru aprinderea corpului de iluminat se trece comutatorul de pe pozitia OFF pe una din celelalte 2 pozitii (AC/DC sau DC).

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutii si corpul de iluminat, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.

- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -10 si +40°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.